



* Подключение аналоговых камер осуществляется вместо AHD камер, без перезагрузки и только в попарном режиме (одновременно к 1 и 2 входам, либо к 3 и 4 и т.д.)

Режим №1

Подключение AHD видеокамер стандарта AHDM разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки.

Запись	4×720р@25к/с
Отображение	4×720р@25к/с
Воспроизведение	1×720р@25к/с (любой выбранный) + 3×720р@6к/с

Режим №2

Подключение AHD видеокамер стандарта AHDM разрешением до 960р (1.3Мр) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки.

Запись	4×720р@12к/с
Отображение	4×720р@12к/с
Воспроизведение	4×720р@12к/с

Режим №3

Подключение AHD видеокамер стандарта AHDL разрешением до 960Н (928×576) и аналоговых видеокамер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 4 штуки.

Запись	4×960Н@25к/с
Отображение	4×960Н@25к/с
Воспроизведение	4×960Н@25к/с

Режим №4

Подключение AHD камер разрешением до 960р(1.3 Мр) и аналоговых камер разрешением до 960Н (928×576) в общем количестве 2 штук и 2 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

Запись	2×720р@25к/с + 2×IP720р@25к/с
Отображение	2×720р@25к/с + 2×IP720р@25к/с
Воспроизведение	2×720р@25к/с (любые из 4)

Режим №5

Подключение 8 IP видеокамер разрешением до 1080р (2.0Мр).

Запись	8×1080р@25к/с
Отображение	8×1080р@25к/с
Воспроизведение	2×1080р@25к/с (любые из 8)

Режим №6

Подключение 8 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

Запись	8×720р@25к/с
Отображение	8×720р@25к/с
Воспроизведение	4×720р@25к/с (любые из 8)

Режим №7

Подключение 4 IP видеокамер разрешением до 1080р (2.0Мр).

Запись	4×1080р@25к/с
Отображение	4×1080р@25к/с
Воспроизведение	2×1080р@25к/с (любые из 4)

Режим №8

Подключение 4 IP видеокамер разрешением до 720р (1.0Мр).

Запись	4×720р@25к/с
Отображение	4×720р@25к/с
Воспроизведение	4×720р@25к/с

Режим №9

Подключение 1 IP видеокамеры разрешением до 1080р (2.0Мр).

Запись	1×1080р@25к/с
Отображение	1×1080р@25к/с
Воспроизведение	1×1080р@25к/с